XT30 kabel s banánky

Nabíjecí kabel banánky 4 mm – XT30
Návod k použití



Před prvním použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Připojení k nabíječce a akumulátoru

2.2 Odpojení

2.3 Nabíjecí proud

3. Bezpečnost a údržba

4. Informace pro trh EU a České republiky

4.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

4.2 Likvidace elektrozařízení

5. Záruka a práva z vadného plnění

5.1 Práva kupujícího podle českého práva

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Kabel slouží k propojení nabíječky a akumulátoru s konektorem **XT30**. Na jednom konci má dva **banánky 4 mm** (červený pro kladný pól +, černý pro záporný pól −), které se zasouvají do výstupních zdířek nabíječky. Na druhém konci je konektor XT30, do kterého se připojí akumulátor.

Použijete jej všude tam, kde má nabíječka výstup řešený zdířkami pro banánky 4 mm a akumulátor je osazen konektorem XT30. Kabel vede pouze hlavní nabíjecí proud; balanční konektor akumulátoru se k nabíječce připojuje samostatně.



Kabel s banánky 4 mm a konektorem XT30

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	XT30 kabel s banánky pro nabíječku
Typ	nabíjecí kabel
Konektory	banánky 4 mm – XT30
Délka	20 cm
Barevné značení	červená = kladný pól (+) černá = záporný pól (−)
Obsah balení	1× kabel
Není součástí balení	nabíječka, akumulátor

❊ Výrobce neuvádí maximální proudové zatížení kabelu.

2. Použití

2.1 Připojení k nabíječce a akumulátoru

① Zkontrolujte, že kabel ani konektory nejsou poškozené a že nabíječka právě nenabíjí.

② Zasuňte **červený** banánek do kladné zdířky (+) a **černý** banánek do záporné zdířky (−) výstupu nabíječky.

③ Teprve potom připojte akumulátor do konektoru XT30. Konektor zasuňte až na doraz.

④ Balanční konektor akumulátoru připojte do balančního portu nabíječky. Akumulátory Li-Po a LiHV nabíjejte vždy v režimu s balancováním.

⑤ Na nabíječce nastavte typ akumulátoru, počet článků a nabíjecí proud podle údajů akumulátoru a spusťte nabíjení.

Nikdy nepřipojujte akumulátor ke kabelu, dokud nejsou oba banánky zasunuty v nabíječce. Volné kovové banánky jsou pak pod napětím akumulátoru a jejich vzájemným dotykem nebo dotykem kovového předmětu dojde ke zkratu.

2.2 Odpojení

Postupujte v opačném pořadí: ukončete nabíjení, odpojte balanční konektor, odpojte akumulátor od konektoru XT30 a nakonec vytáhněte banánky z nabíječky. Konektory vždy vytahujte za jejich tělo, nikdy netahejte za kabel.

2.3 Nabíjecí proud

Nabíjecí proud nastavujte podle doporučení výrobce akumulátoru. Konektor XT30 je určen pro menší akumulátory – při vyšších proudech průběžně kontrolujte, zda se kabel a konektory nezahřívají. Pokud ano, nabíjení ukončete a příčinu odstraňte.

3. Bezpečnost a údržba

- Banánky zasouvejte **výhradně do výstupních zdířek nabíječky** se správnou polaritou (červená = plus +, černá = mínus −), nikdy do elektrické zásuvky ani jiného zdroje napětí.
- Nabíjejte pod dohledem, na nehořlavé podložce nebo v ohnivzdorném vaku, mimo dosah hořlavých materiálů.
- Akumulátory Li-Po nabíjejte nejvýše na **4,20 V/článek**, LiHV nejvýše na **4,35 V/článek**. Před spuštěním vždy ověřte typ a počet článků.
- Poškozený kabel (narušená izolace, uvolněný konektor, zčernalé kontakty) nepoužívejte. Neohýbejte jej ostře u konektorů, kontakty udržujte čisté a kabel skladujte v suchu, mimo dosah dětí.

4. Informace pro trh EU a České republiky

4.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

4.2 Likvidace elektrozařízení



- Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, jeho obalu nebo v dokumentaci znamená, že výrobek po skončení životnosti **nesmí být odstraněn spolu se směsným komunálním odpadem**.
- Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení – ve sběrném dvoře, na místě zpětného odběru kolektivního systému, nebo u prodejce při nákupu nového obdobného výrobku. Zpětný odběr je pro koncového uživatele bezplatný.
- Povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, plní dovozce prostřednictvím kolektivního systému zpětného odběru.
- Řádnou likvidací pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k opětovnému využití druhotných surovin.

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera **ASEKOL a.s.** zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedeného smluvního partnera. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a také https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu.

5. Záruka a práva z vadného plnění

5.1 Práva kupujícího podle českého práva

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 4.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.