Smršťovací bužírka 12/6 mm

Transparentní, 1 m, poměr smrštění 2:1
Návod k použití



Před použitím si přečtěte tento návod. Při smršťování pracujete se zdrojem tepla – dbejte pokynů v kapitole 2.3.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Volba velikosti

2.2 Postup smrštění

2.3 Bezpečnost a skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Smršťovací bužírka je trubička z polyolefinu, která se po zahřátí smršťí a pevně obepne předmět, na který byla navlečena. Tato bužírka je **transparentní** a je **bez lepidla**. Průměr před smrštěním je 12,7 mm, poměr smrštění je 2:1 – po úplném smrštění se průměr zmenší na 6,35 mm.

V FPV a RC modelářství slouží bužírka této velikosti zejména k izolaci a mechanické ochraně malých RC přijímačů a vysílačů obrazu (VTX), dále k zakrytí pájených spojů, svazků kabelů a konektorů. Průhledné provedení umožňuje kontrolu LED diod a popisků pod bužírkou i po smrštění.



Smršťovací bužírka 12/6 mm, transparentní

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	CYG/KTG CB-HFT(2X) 12.7
Materiál	polyolefin
Provedení	bez lepidla
Barva	transparentní (průhledná)
Průměr před smrštěním	12,7 mm (min.)
Průměr po smrštění	6,35 mm
Poměr smrštění	2:1
Provozní teplota	−55 °C až 105 °C
Délka	1 m
Obsah balení	1× bužírka, délka 1 m
Není součástí balení	zdroj tepla (horkovzdušná pistole), nůžky / nůž

2. Použití

2.1 Volba velikosti

Bužírka musí jít před smrštěním volně navléknout na předmět a po smrštění ho musí pevně obepnout. Je proto vhodná pro předměty, jejichž průměr (u plochých předmětů obvod přepočtený na průměr) leží **mezi 6,35 mm a 12,7 mm**.

- Je-li předmět tenčí než 6,35 mm, bužírka ho ani po úplném smrštění pevně neobepne – zvolte menší průměr.
- Je-li předmět silnější než 12,7 mm, bužírku na něj nenavléknete – zvolte větší průměr.
- U plochých předmětů (přijímač, VTX) změřte obvod a vydělte ho číslem 3,14. Výsledek by měl ležet ve výše uvedeném rozsahu.

2.2 Postup smrštění

① Odměřte potřebnou délku tak, aby bužírka přesahovala chráněné místo na obou stranách. Bužírka se při smršťování může mírně zkrátit i podélně – odřízněte ji proto s malou rezervou.

② Bužírku odřízněte ostrými nůžkami nebo nožem kolmo, s rovným okrajem. Natržený nebo zubatý okraj se může při smršťování dál trhat.

③ U pájených spojů navlékněte bužírku na kabel **ještě před pájením** a odsuňte ji dál od místa pájení, aby se předčasně nesmrštila.

④ Nasuňte bužírku na chráněné místo a zahřívejte ji horkovzdušnou pistolí rovnoměrně po celém obvodu. Začněte uprostřed a postupujte k okrajům, aby uvnitř nezůstal vzduch. Proud vzduchu udržujte v pohybu.

⑤ Jakmile bužírka předmět pevně a hladce obepne, přestaňte zahřívat. Nechte ji vychladnout, než s předmětem začnete manipulovat.

Bužírka nemá lepidlo – není vodotěsná a na hladkém povrchu se může posunout. Elektroniku zahřívejte jen tak dlouho, jak je nutné.

2.3 Bezpečnost a skladování

- Horkovzdušná pistole i smrštěná bužírka jsou horké – hrozí popálení. Nesahejte na ně, dokud nevychladnou.
- Pracujte na nehořlavé podložce v dobře větraném prostoru. Bužírku nepřehřívejte a nevystavujte otevřenému plameni.
- Před smršťováním na zapojených obvodech odpojte napájení. Akumulátory Li-Po nikdy přímo nezahřívejte.
- Bužírku skladujte v suchu, mimo přímé slunce a zdroje tepla a mimo dosah dětí.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Bužírka není elektrozařízení a neobsahuje baterie. Nepoužitou bužírku, odřezky a obal odevzdejte do tříděného odpadu – plasty, případně do směsného komunálního odpadu podle pravidel vaší obce.
- Bužírku, která je smrštěná na elektronice nebo kabelu, likvidujte spolu s tímto zařízením. Elektrozařízení patří na místo zpětného odběru elektrozařízení, ne do směsného odpadu.
- Rozhodná jsou pravidla nakládání s odpady platná v zemi a obci, kde výrobek likvidujete.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.

※ Výrobek je zakoupen v České republice, proto se práva z vadného plnění řídí českým právem. Pro používání a likvidaci výrobku je rozhodné právo země, ve které se výrobek provozuje.