Smršťovací fólie 89mm

Teplem smršťovací fólie pro akumulátory
Návod k použití



Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny v kapitole 2.1 a návod uschovejte.

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Bezpečnostní pokyny

2.2 Co budete potřebovat

2.3 Postup

2.4 Skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Smršťovací fólie 89mm je transparentní, lehce do modra zabarvená fólie, která se působením tepla smršťí a pevně obepne předmět, na který je navlečena. V FPV a RC modelářství slouží především k **dodatečné ochraně akumulátorů** nebo k **výměně původní, již poškozené fólie** akumulátoru.

Šířka fólie je vhodná pro akumulátory **1300–1500 mAh 4S** nebo **1300 mAh 6S**. Fólie je silnější než varianta o šířce 70 mm. Díky průhlednosti zůstane štítek akumulátoru i po přetažení novou fólií dobře čitelný.



Smršťovací fólie 89mm – transparentní, lehce zabarvená do modra

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Smršťovací fólie 89mm
Druh	teplem smršťovací fólie, transparentní, lehce zabarvená do modra
Šířka fólie	89 mm
Vhodná pro akumulátory	1300–1500 mAh 4S nebo 1300 mAh 6S
Tloušťka	silnější než varianta 70 mm
Obsah balení	1 m fólie
Není součástí balení	akumulátor, horkovzdušná pistole, nůžky a další nářadí

2. Použití

2.1 Bezpečnostní pokyny

Akumulátory Li-Po a LiHV mohou při přehřátí nebo mechanickém poškození začít hořet. Při práci s fólií je zahřívejte jen krátce a s rozvahou.

- Fólii navlékejte pouze na akumulátor, který je **odpojený** od modelu i od nabíječky. Ideální je akumulátor ve skladovacím stavu – **3,8 V/článek** (u 4S 15,2 V, u 6S 22,8 V), nikdy ne čerstvě nabitý ani zahřátý po letu.
- Nikdy nepřetahujte fólií akumulátor, který je **nafouklý, promáčklý, propíchnutý nebo jinak poškozený**. Nová fólie poškození jen zakryje – takový akumulátor vyřaďte (kapitola 3.2).
- K smrštění používejte **horkovzdušnou pistoli** s regulací teploty nebo jiný zdroj horkého vzduchu. **Nepoužívejte otevřený plamen** (zapalovač, hořák).
- Proud vzduchu stále pohybujte a nemiřte dlouho na jedno místo. Pokud akumulátor začne být na dotek výrazně teplý, přerušte práci a nechte jej vychladnout.
- Pracujte na nehořlavé podložce, v dobře větraném prostoru a mimo dosah hořlavých materiálů. Nedotýkejte se trysky pistole ani právě smrštěné fólie – hrozí popálení.
- Při odstraňování staré fólie **nepoužívejte ostrý nůž proti tělu článků**. Prořízntutí obalu článku může vést ke zkratu nebo požáru.
- Udržujte mimo dosah dětí.

2.2 Co budete potřebovat

- akumulátor vhodné velikosti (viz kapitola 1.2),
- horkovzdušnou pistoli,
- nůžky,
- nehořlavou podložku.

2.3 Postup

① Zkontrolujte akumulátor – musí být odpojený, nepoškozený a nenafouklý. Pokud měníte poškozenou fólii, odstraňte ji opatrně a bez ostrých nástrojů namířených proti článkům, nebo novou fólii navlékněte přes starou.

② Navlékněte fólii na akumulátor **na zkoušku** a ověřte, že po něm volně klouže. Kabely (silový i balanční) musí zůstat vyvedené otevřeným koncem.

③ Odměřte délku tak, aby fólie na obou koncích akumulátoru přesahovala přes čela, a ustřihněte ji nůžkami rovně napříč.

④ Navlečte fólii na akumulátor a vyrovnejte ji, aby byl přesah na obou koncích stejný.

⑤ Horkým vzduchem nejprve zahřejte střední část, aby fólie dosedla a nesjížděla, potom postupujte k oběma koncům. Pistolí stále pohybujte a akumulátor otáčejte, aby se fólie smršťovala rovnoměrně.

⑥ Nakonec prohřejte přesahy na koncích, aby se přetáhly přes čela akumulátoru. Dbejte, aby horký vzduch nemířil dlouho na kabely a konektory.

⑦ Nechte akumulátor vychladnout na pokojovou teplotu. Teprve potom jej nabíjejte nebo používejte.

※ Pokud fólie na některém místě zvrásní, prohřejte jej znovu krátce a z větší vzdálenosti. Přílišný ohřev jednoho místa může fólii protavit.

2.4 Skladování

Nepoužitou fólii skladujte v suchu, ve stínu a mimo zdroje tepla – teplo ji smršťuje i mimo akumulátor. Fólii neskládejte do ostrých přehybů.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Fólie ani její odřezky nejsou elektrozařízením. Odstraňte je podle pravidel třídění odpadu platných v místě, kde výrobek používáte; nelze-li je zařadit do tříděného sběru plastů, patří do směsného komunálního odpadu. Fólii nespalujte.
- Obalový materiál vytřiďte podle druhu materiálu.
- Vyřazený nebo poškozený **akumulátor do odpadu nepatří**. Odevzdejte jej na místě zpětného odběru baterií a akumulátorů nebo u prodejce; zpětný odběr je pro koncového uživatele bezplatný. Před odevzdáním přelepte jeho konektory izolační páskou.
- Údaje v této kapitole popisují stav v České republice. Používáte-li výrobek v jiné zemi, řiďte se předpisy státu, ve kterém jej používáte.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.