M2 softmount

pro řídicí jednotku (FC)
Návod k použití



Před montáží si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Vhodnost použití

2.2 Montáž řídicí jednotky

2.3 Kontrola a údržba

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

M2 softmount je pryžový tlumicí sloupek se závitem M2, na který se montuje řídicí jednotka (FC) v rámu FPV dronu. Pružné uložení odděluje desku řídicí jednotky od rámu a omezuje přenos vibrací od motorů a vrtulí na gyroskop.

Softmounty jsou určeny pro **malé řídicí jednotky** s montážními otvory pro šrouby M2. V balení jsou 4 kusy, tedy sada pro uchycení jedné řídicí jednotky ve čtyřech bodech.



M2 softmount pro řídicí jednotku – obsah balení (4 ks)

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	M2 softmount pro řídicí jednotku
Určení	uchycení malé řídicí jednotky (FC) v rámu
Závit	M2
Délka závitu	4 mm
Celková délka	9 mm
Obsah balení	4 ks M2 softmount pro řídicí jednotku
Není součástí balení	řídicí jednotka, šrouby, matice a nářadí

2. Použití

2.1 Vhodnost použití

- Softmounty jsou určeny pro malé řídicí jednotky s montážními otvory pro šrouby M2.
- **Nejsou vhodné pro stacky spojené pinovou lištou** (řídicí jednotka a regulátor otáček (ESC) propojené kolíkovou lištou místo kabelů).
- Před montáží ověřte, že montážní otvory rámu i řídicí jednotky odpovídají závitu M2 a že je ve výšce rámu pro softmounty dost místa.

❊ Výrobek obsahuje drobné díly. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

2.2 Montáž řídicí jednotky

① Odpojte akumulátor a z dronu sundejte vrtule.

② Pokud vyměňujete původní uchycení, opatrně vyjměte řídicí jednotku z rámu a odstraňte původní sloupky nebo šrouby.

③ Závitovou část softmountů (M2, délka 4 mm) zašroubujte do montážních otvorů rámu. Pokud otvory v rámu nemají závit, zajistěte softmounty maticí M2 ze spodní strany rámu (matice není součástí balení).

④ Softmounty dotahujte jen lehce, rukou nebo citlivě nářadím. Přetažením se pryž zdeformuje a ztratí tlumicí účinek, případně se může od kovové části utrhnout.

⑤ Řídicí jednotku nasaďte montážními otvory na softmounty a upevněte ji podle konstrukce rámu. Dodržte šipku orientace na desce.

⑥ Zkontrolujte, že se deska řídicí jednotky nedotýká rámu ani dalších dílů a že ji kabely netáhnou do strany – napnuté kabely přenášejí vibrace a ruší účinek softmountů.

Po montáži připojte dron k počítači a v konfiguračním programu (např. Betaflight) ověřte, že orientace řídicí jednotky odpovídá nastavení a že model v náhledu reaguje na naklonění dronu správným směrem. Před prvním letem proveďte obvyklou předletovou kontrolu.

2.3 Kontrola a údržba

- Po havárii a při pravidelné údržbě zkontrolujte, zda pryž softmountů není natržená, zpuchřelá nebo odtržená od kovové části a zda řídicí jednotka pevně drží.
- Poškozené softmounty vyměňte. Doporučujeme měnit celou sadu najednou, aby byla deska uložena rovnoměrně.
- Pryž nečistěte rozpouštědly ani agresivními čisticími prostředky.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek není elektrozařízení. Softmounty jsou tvořeny pryžovou a kovovou částí.
- Nepotřebné nebo poškozené softmounty odložte do odpadu podle pravidel třídění platných v místě bydliště; kovové části lze odevzdat jako kovový odpad.
- Obal odevzdejte k recyklaci do příslušné nádoby na tříděný odpad.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.