M2 softmount vnitřní

Pružné uložení řídicí jednotky 20×20 mm (M2)
Návod k použití



Před montáží si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

1.3 Bezpečnost

2. Použití

2.1 Než začnete

2.2 Montáž

2.3 Kontrola a výměna

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

M2 softmount vnitřní je pružná průchodka určená pro uložení řídicí jednotky (FC), případně celého stacku řídicí jednotky a regulátoru otáček (ESC), ve velikosti **20×20 mm se šrouby M2**. Softmount se vkládá přímo do montážních otvorů desky a odděluje ji od pevných šroubů a distančních sloupků rámu.

Pružné uložení pohlcuje vibrace od motorů a vrtulí dřív, než se dostanou do gyroskopu řídicí jednotky. Řídicí jednotka tak dostává čistší signál, snáze udržuje koptéru stabilní a projeví se to pozitivně i na letových vlastnostech celé koptéry.



M2 softmount vnitřní – drážka po obvodu drží okraj otvoru v desce

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	M2 softmount vnitřní
Určení	stack řídicí jednotky velikosti 20×20 mm (M2)
Šroub	M2
Výška	4 mm
Obsah balení	4× M2 softmount vnitřní
Není součástí balení	šrouby, matice, distanční sloupky, řídicí jednotka ani rám

1.3 Bezpečnost

- Výrobek obsahuje drobné díly, které mohou být spolknuty nebo vdechnuty. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Výrobek je určen výhradně k montáži do RC modelů. Nepoužívejte jej k jiným účelům.

2. Použití

2.1 Než začnete

- Ověřte, že montážní otvory vaší řídicí jednotky (a ESC) jsou určeny pro vložení vnitřního softmountu. Do otvoru určeného jen pro holý šroub M2 se softmount nevejde – otvory desky nepřevrtávejte.
- Připravte si šrouby nebo distanční sloupky M2 odpovídající délky – s vloženými softmounty může být stack vyšší a původní šrouby nemusí stačit.
- Odpojte od koptéry akumulátor. Na elektronice nepracujte pod napětím.

2.2 Montáž

① Softmount mírně stiskněte a protlačte do montážního otvoru desky tak, aby okraj otvoru zapadl do drážky po obvodu softmountu. Totéž opakujte u všech čtyř otvorů.

② Zkontrolujte, že všechny softmounty sedí rovně a z obou stran desky vystupují stejně.

③ Desku nasaďte na šrouby nebo distanční sloupky M2 rámu tak, aby procházely středovým otvorem softmountů.

④ Matice nebo šrouby dotáhněte jen lehce – softmount se smí stlačit pouze mírně. Přetažený softmount ztrácí pružnost a vibrace přestane tlumit.

⑤ U stacku postupujte stejně u každé desky a mezi deskami nechte mezeru, aby se součástky navzájem nedotýkaly.

※ Řídicí jednotka uložená v softmountech se nesmí pevně dotýkat rámu, napnutých kabelů ani jiných dílů – každý pevný kontakt přenáší vibrace a tlumení ruší.

2.3 Kontrola a výměna

- Po havárii a při běžné údržbě zkontrolujte, zda softmounty nejsou natržené, ztvrdlé nebo vytlačené z otvorů a zda je deska stále pevně uchycena.
- Poškozený softmount vyměňte – nejlépe celou sadu, aby všechny čtyři pružily stejně.
- Uvolněné matice znovu jen lehce dotáhněte. Nepoužívejte zajišťovací lepidla, která by mohla pružný materiál poškodit.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek není elektrozařízením a neobsahuje baterii ani akumulátor.
- Opotřebené nebo nepotřebné softmounty odložte do odpadu podle předpisů obce, ve které výrobek likvidujete. Obal odevzdejte do tříděného odpadu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.