Readytosky Lipo bag

Ochranný obal na akumulátory Li-Po (Lipo Guard)
Návod k použití



Obal snižuje následky případného požáru akumulátoru, ale nezabrání mu. Nabíjený akumulátor nikdy nenechávejte bez dozoru.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Bezpečnostní zásady

2.2 Nabíjení akumulátoru v obalu

2.3 Přenášení a skladování

2.4 Co dělat při požáru akumulátoru

2.5 Péče a kontrola obalu

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Readytosky Lipo bag (nápis **LIPO GUARD** na obalu) je ochranný obal pro lithium-polymerové akumulátory (Li-Po). Je vyroben z nehořlavého materiálu a slouží k bezpečnějšímu **nabíjení, přenášení a skladování** akumulátorů pro FPV drony a RC modely.

Pokud se akumulátor při nabíjení nebo po poškození vznítí, obal pomáhá oheň udržet uvnitř a zmírnit jeho následky pro okolí. Za běžných okolností slouží jako praktická taška s držadlem, ve které máte akumulátory pohromadě na cestě i doma.



Readytosky Lipo bag – překládací klopa, držadlo a výstražný štítek

1.2 Technické údaje a obsah balení

Výrobce	Readytosky (ShenZhen ReadytoSky Technology Co., Ltd.)
Označení výrobku	Readytosky Lipo bag, nápis na obalu „LIPO GUARD“
Rozměry	240 × 64 × 180 mm (výrobce uvádí 240 × 65 × 180 mm)
Materiál	nehořlavá (ohnivzdorná) tkanina
Provedení	taška s překládací klopou a držadlem
Obsah balení	1× ochranný obal Lipo Guard
Není součástí balení	akumulátory, nabíječka, nabíjecí a balanční kabely

2. Použití

2.1 Bezpečnostní zásady

Obal snižuje riziko škod při požáru akumulátoru, ale požáru nezabrání a neposkytuje úplnou ochranu. Nabíjený akumulátor nikdy nenechávejte bez dozoru.

Na obalu je výstražný štítek v angličtině. V překladu říká:

- Nabíjený akumulátor nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Vždy zajistěte, aby akumulátor ležel na nehořlavém povrchu.
- Během nabíjení mějte klopu uzavřenou.
- Obal LIPO SAFE je určen ke snížení rizika škod v případě požáru Li-Po akumulátoru.

Dále dodržujte tyto zásady:

- Obal s akumulátory pokládejte na nehořlavou podložku (dlažba, beton, kovový plech) mimo dosah hořlavých předmětů, záclon a nábytku.
- Nenabíjejte akumulátory, které jsou nafouklé, mechanicky poškozené nebo po havárii. Takový akumulátor odložte do obalu na bezpečném místě a nechte jej zlikvidovat.
- Používejte nabíječku určenou pro daný typ akumulátoru a nabíjejte s balancérem.
- Obal i akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Obal chraňte před ostrými hranami a propálením – poškozená tkanina ztrácí ochrannou funkci.

2.2 Nabíjení akumulátoru v obalu

① Položte obal na nehořlavý povrch a otevřete klopu.

② Vložte akumulátor dovnitř. Vkládejte jen tolik akumulátorů, aby šla klopa volně a celá uzavřít.

③ Napájecí a balanční kabel vyveďte ven horní částí pod klopou.

④ Klopu uzavřete a teprve potom připojte akumulátor k nabíječce.

⑤ Během nabíjení zůstaňte na doslech a průběžně kontrolujte, zda se obal nezahřívá, nedeformuje nebo z něj nevychází kouř či zápach.

⑥ Po nabití nejprve odpojte akumulátor od nabíječky, pak otevřete obal a akumulátor vyjměte.

※ Nabíječku neumisťujte do obalu ani na něj – do obalu patří jen akumulátor.

2.3 Přenášení a skladování

- Při přepravě mějte akumulátory v uzavřeném obalu. Konektory chraňte před zkratem – nesmí se dotýkat navzájem ani kovových předmětů.

- Akumulátory skladujte v obalu na chladném a suchém místě, mimo přímé slunce a zdroje tepla (např. v autě na slunci).
- Pro delší skladování nastavte napětí akumulátoru na skladovací hodnotu **3,8 V na článek** (např. u 3S akumulátoru 11,4 V).
- Při letecké přepravě se řiďte pravidly dopravce pro přepravu lithiových akumulátorů.

2.4 Co dělat při požáru akumulátoru

- Pokud je to bezpečné, odpojte nabíječku ze zásuvky. Obal neotevírejte a nepřenášejte.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost – kouř z hořícího akumulátoru je toxický. Místnost vyvětrejte a opusťte.
- Pokud se požár šíří mimo obal, volejte hasiče na čísle **150** nebo jednotné evropské číslo tísňového volání **112**.
- Obal i akumulátor nechte zcela vychladnout. Obal, který byl vystaven požáru nebo silnému teplu, již znovu nepoužívejte.

2.5 Péče a kontrola obalu

- Před každým použitím zkontrolujte, zda tkanina ani švy nejsou natržené, propálené nebo prodřené. Poškozený obal vyměňte.
- Nečistoty odstraňte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Obal neperte v pračce a nepoužívejte rozpouštědla.
- Obal nepoužívejte jako podložku pod horké předměty ani jej nevystavujte otevřenému ohni.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Obal není elektrozařízení. Nepoškozený obal odevzdejte k likvidaci podle pravidel nakládání s odpady vaší obce (zpravidla jako směsný komunální odpad nebo ve sběrném dvoře).
- Akumulátory z obalu vyjměte. Akumulátory **nevhazujte do směsného odpadu ani do ohně** – odevzdejte je na místě zpětného odběru baterií a akumulátorů (sběrný dvůr, prodejce, sběrné místo kolektivního systému, např. www.ecobat.cz).
- Obal, který byl vystaven požáru akumulátoru, nechte zcela vychladnout a odevzdejte jej ve sběrném dvoře spolu s informací, že obsahoval poškozený akumulátor.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.

※ Informace v kapitolách 3 a 4 vycházejí z českého práva. Pro používání výrobku, nakládání s odpady a přepravu akumulátorů je rozhodné právo země, ve které se výrobek provozuje.