Smršťovací fólie 70 mm

Návod k použití

Transparentní smršťovací fólie pro akumulátory

Před použitím si přečtěte celý návod. Při práci s akumulátory a s horkým vzduchem hrozí požár a popálení.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Bezpečnost

2.2 Postup výměny fólie

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Transparentní, teplem smršťovací fólie slouží ke zvýšení ochrany akumulátorů nebo k výměně původní, již poničené fólie. Po nasunutí na akumulátor a zahřátí se fólie smrští a těsně obepne jeho tělo.

Rozměr je vhodný pro akumulátory **850 mAh 3S až 1300 mAh 4S** a některé menší akumulátory 1500 mAh 4S. Díky průhlednosti zůstávají štítek akumulátoru i jeho stav viditelné.

Smršťovací fólie (ilustrační foto)

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Smršťovací fólie 70mm
Provedení	transparentní, smršťovací teplem
Šířka fólie	70 mm
Vhodné pro akumulátory	850 mAh 3S až 1300 mAh 4S, některé menší 1500 mAh 4S
Obsah balení	1 m fólie
Není součástí balení	akumulátor, horkovzdušná pistole, nůžky ani jiné nářadí

2. Použití

2.1 Bezpečnost

- Novou fólii nasazujte **jen na nepoškozený akumulátor**. Akumulátor nafouklý, promáčknutý, s prasklým obalem článků nebo s poškozenými vodiči nepoužívejte a odevzdejte jej k likvidaci (kapitola 3.2).
- Práci provádějte s akumulátorem vybitým na **skladovací napětí 3,8 V/článek** (3S = 11,4 V, 4S = 15,2 V), nikdy s plně nabitým akumulátorem. Akumulátor během práce nenabíjejte ani nezapojujte do modelu.
- Fólii smršťujte **horkovzdušnou pistolí**, nikdy otevřeným plamenem (zapalovač, hořák). Akumulátor nesmí být zahřát víc, než je nezbytně nutné.
- Pracujte na nehořlavé podložce, mimo hořlavé předměty, a mějte po ruce prostředek k uhašení požáru. Začne-li se akumulátor nafukovat, kouřit nebo zapáchat, práci okamžitě přerušte a odneste jej do bezpečí.
- Při odstraňování staré fólie nepoužívejte ostré nástroje přímo u článků. Prořízntutí obalu článku nebo izolace vodičů může způsobit zkrat.
- Horký vzduch i zahřátá fólie mohou způsobit popálení. Fólii nechte před manipulací vychladnout.

❊ Nová fólie poškození článků neopraví. Akumulátor, který utrpěl náraz nebo havárii, vždy nejdřív zkontrolujte podle první odrážky této kapitoly.

2.2 Postup výměny fólie

① Zkontrolujte akumulátor podle kapitoly 2.1. Poškozený akumulátor nebalte.

② Opatrně odstraňte starou fólii. Postupujte pomalu a dávejte pozor, abyste nepoškodili obal článků, silový kabel ani balancér.

③ Odstřihněte kus fólie tak, aby přesahoval akumulátor na obou koncích.

④ Fólii nasuňte na akumulátor. Silový kabel a balancér nechte vyvedené ven z fólie a dbejte, aby nebyly pod fólií zalomené.

⑤ Horkovzdušnou pistoli nastavte na nízký výkon. Fólii zahřívejte od středu ke krajům a pistolí stále pohybujte. Horký vzduch nesměrujte na kabely ani konektory.

⑥ Jakmile fólie těsně obepne akumulátor, přestaňte zahřívat a nechte jej vychladnout. Zkontrolujte, že fólie nepraskla a kabely jsou nepoškozené. Teprve pak akumulátor nabíjejte nebo používejte.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Fólie neobsahuje elektroniku ani baterie a není elektrozařízením. Zbytky fólie a obal odložte do odpadu podle pravidel třídění odpadu platných v místě, kde se nacházíte.
- Starou fólii sejmutou z akumulátoru zlikvidujte stejným způsobem.
- Poškozený nebo vyřazený akumulátor do směsného odpadu nepatří. Odevzdejte jej na místě zpětného odběru baterií a akumulátorů, například ve sběrném dvoře nebo u prodejce. Seznam míst zpětného odběru najdete na www.ecobat.cz.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.